

TS-3611-TECVOZ



36X12 - 530L - Interno



Especificações:

Modelo		TS-3611
PAN/TILT		
Ângulo de Rotação de Pan		360° infinito
Velocidade de Pan	Manual	0.5° ~ 200°/seg (64 passos)
	Preset	máx. 350°/seg, mín. 300°/seg
Ângulo de rotação de Tilt		0° ~ 90°

Velocidade de Tilt	Manual	0.5° ~ 45°/seg (64 passos)
	Preset	máx. 250°/seg, mín. 200°/seg
Sistema de Precisão		0.024°

FUNÇÕES

Presets	165 posições com 16 caracteres disponíveis para cada posição com velocidades diferentes de passo
Tour	Máx. 8 Tours programáveis (cada um consiste de 60 passos de preset com diferentes passos)
Auto Pan	Auto Escaneamento programável
Pattern	8 Patterns programáveis (total 400 segundos)
Setor	8 Setores selecionáveis com 16 caracteres
Senha de Proteção	Sim
Zona Privada	24 zonas de mascaramento
Entrada de Alarme	4 alarmes (com vários estados programáveis)
Ações de Alarme	Ativação de preset, grupo de escaneamento ou ativação pela entrada de alarme
Saída Auxiliar	2 saídas de relé
Auto Flip	Ligado / Desligado
Menu OSD	Sim
Comunicação	RS-485
Protocolo	Pelco-D e Pelco-P

ALIMENTAÇÃO

Potência de consumo	máx. 18 W
Entrada de Alimentação	18~32AC 60/50Hz 850mA

OUTROS

Construção	Cool Gray Body (ABS), Bolha Anti-Vandalismo (PolyCarbonato)
Dimensões	147° (D) * 190mm(H) (5.8°(D) * 7.5°(H))
Peso	1.9 kg (5 lbs)
Tipo de Motor	Stepper
Micro Passos	1/8 Micro passos
Temperatura de Armazenamento	-20°C ~ 60°C (-4° ~ 140°)
Temperatura de Operação	-10°C ~ 50°C (14° ~ 122°)
Certificações	CE, FCC

MÓDULO DA CÂMERA		
Sensor de Imagem		CCD Sony Exview HAD CCD 1/4
Total de Pixels		811 (H) * 508(V) 410K
Pixels efetivos		768 (H) * 494 (V) 380K
Resolução Horizontal		530TVL
Lente	Óptico	36X Zoom Óptico (F = 1.6 ~ 4.5, f = 3.4~122.4 mm)
	Digital	12X (312 X com zoom óptico)
Day & Night (ICR)		Auto / Day / Night
WDR		Disponível
Min. Distância		0.32m (Wide) / 1.5m (Tele)
(DSS) Digital Slow Shutter		Ligado/Desligado
Iluminação Mínima		Modo Normal 1.6Lux (50IRE)
		Modo Night 0.1Lux (ICR On)
S/N Ratio		Maior que 50dB
Saída de Vídeo		VBS:1.0Vp-p (sync negative), Y/C Output
BLC		Ligado / Desligado
Flickerless		Ligado / Desligado