

## Protetor de Equipamento de Vídeo

### PEV-1202 / PEV1205 / PEV-1210 / PEV-1230 / PEV-1250

Protege a entrada de 12V dos equipamentos contra curtos, sobre-tensões, sobre-corrente e surtos, rearmando automaticamente.

- Protege contra sobre-tensão e sobre-corrente
- Rearma automaticamente
- Compacto
- Atende diversos equipamentos



Aumenta a impedância entre a entrada e saída quando existe uma situação de curto, ou de tensão e corrente acima da especificada, abrindo o circuito

Rearma automaticamente quando a tensão e corrente voltam ao especificado  
5 versões diferentes, que vão de 250mA a 5A , para atender a equipamentos com consumos diferentes de corrente

Gabinete compacto, se ajustando a diversos tipos de suportes para câmeras  
Conexão de entrada e saída feita por bornes

	PEV-1202	PEV-1205	PEV-1210	PEV-1230	PEV-1250
--	----------	----------	----------	----------	----------

Tensão Nominal	12V				
Tensão de atuação	16,7V				
Corrente nominal	250mA	500mA	1.100mA	3.000mA	5.000mA
Corrente de atuação	500mA	1.000mA	2.200mA	6.000mA	10.000mA
Resistência nominal	1,5 ohms	0,6 ohms	0,2 ohms	0,05 ohms	0,01 ohms
Temperatura de Armazenamento	-30°C a +70°C				
Temperatura de Operação	-10°C a +50°C				
Dimensões	32x14x17mm				
Peso	8g				

## Conexão de diversos equipamentos a mesma fonte

