



3R Wall Mount

Acesso remoto via software para I-Phone ou I-Pad, e aparelho com Android 2.3 até 16 canais simultâneos

Caixa de proteção com tranca (quadro de luz disfarçado)

Compatível com todos os modelos de DVR's Prestige e Prestige X

Fonte de alimentação integrada

Sistema de resfriamento Inter cooler integrado

Instalação oculta e distância de até 100mts do controle (com cabo Lan blindado). Com recepção para monitor e mouse

Acompanha Mouse sem fio

16 Reles e 16 Sensores de alarme

Não vem com HDMI (somente VGA e BNC)

- [Especificações](#)
- [Manuais](#)
- [Downloads](#)

- Imagem
- Entrada / Saída: NTSC / PAL
- Velocidade de gravação

- NTSC - 1~120fps(4ch/D1), 1~240(8ch/Half D1), 1~480fps(16ch/CIF) NTSC - 1~120fps(4ch/D1), 1~240(8ch/H
- Método de Compressão
- PAL - 1~100fps(4ch/D1), 1~200(8ch/Half D1), 1~400fps(16ch/CIF)
- Ligação
- Tecnologia H.264
- Consumo de Energia
- AC 90~120V, 200~230V
- Terminal externo
- 200W
- Saída de Vídeo
- Entrada de vídeo- BNC 4CH/BNC 8CH/BNC 16CH
- Entrada de áudio
- BNC 1CH, Extension 1CH
- Saída de Áudio
- RCA 4CH
- Entrada de Sensor
- RCA 1CH
- Saída do Sensor
- Bloco de terminais16CH (TTL)
- LAN Comunicação
- Bloco de terminais16CH (1Dry Contato, 15 TTL)
- Comunicação Serial
- Porta RJ45
- USB
- Bloco de terminais (RS485)
- Temperatura
- 2.0 Tipo A
- Umidade
- 5° ~ 40° 20%~80%(Sem condensação)
- Tamanho
- 470(W) 160(D) 520(H) mm
- Peso
- 15Kg (Suplementos e Embalagem de Materiais Excluídos)
- Suplementos
- Mouse sem fio1 Receptor 1 Adaptador 1 Cabo de energia CD com Software 1 Controle Remoto1 Baterias 2