

GV-Joystick-Geovision



Controle total de PTZ



O GV-Joystick fornece controle total de dispositivos PTZ conectando para GV-System. Esse dispositivo facilita para funções como tilt, pan ou zoom para adquirir necessidades de vigilância.

Especificações		
Comunicações	USB	USB 2.0 / Tipo Macho A para Tipo Macho B
	RJ-45	Conecta para GV-Keyboard
Alimentação	DC IN	DC 5V 50mA
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	0~50°C / 32°F ~122°F
	Humidade	>5%~95% (sem-condensar)
Dimensão (W x H x D)	160 x 90 x 118 mm / 6.30 x 3.54 x 4.65 in	

Guia de Instalação

[GV-Joystick](#)

Obs: O produto não suporta Windows da versão 64-bit atualmente.